

Canton smart soundbar 9 argent 3912

Code d'article: HMCA3912

Canton Smart Soundbar 9. Canaux de sortie audio: 2.1 canaux, Puissance évaluée de RMS: 300 W, Décodeurs audio intégrés: DTS Digital Surround,DTS TruSurround,Dolby Digital. Puissance RMS du haut-parleur Soundbar: 300 W, Diamètre de haut parleur aigu: 1,91 cm (0.75"), Diamètre de haut parleur aigu: 1,9 cm. Type de subwoofer: Caisson de basse passif. Couleur du produit: Argent, Type d'écran: LED. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil



€ 699,00

Caractéristiques

Canaux de sortie audio:	2.1 canaux
Puissance évaluée de RMS:	300 W
Décodeurs audio intégrés:	DTS Digital Surround,DTS TruSurround,Dolby Digital
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel):	Oui
Puissance RMS du haut-parleur Soundbar:	300 W
Diamètre de haut parleur aigu:	0.75 "
Diamètre de haut parleur aigu:	19 mm
Diamètre haut-parleur médiateur:	2 "
Diamètre haut-parleur médium:	50 mm
Diamètre du woofer (impérial):	2 "
Diamètre du woofer:	50 mm
Caisson de basse inclus:	Non
Type de subwoofer:	Caisson de basse passif
Fréquence de transmission:	2.4 GHz
Couleur du produit:	Argent
Radio FM:	Non

Écran intégré:	Oui
Type d'écran:	LED
Compatibilité d'accueil Apple:	Non pris en charge
Type de connecteur de station d'accueil:	Non pris en charge
Montage mural:	Non
Utilisation du support TV:	Non
Récepteur inclus:	Non
Radio FM:	Non
Compatibilité d'accueil Apple:	Non pris en charge
Couleur du produit:	Argent
Portée Bluetooth:	10 m
Type de connecteur de station d'accueil:	Non pris en charge
Utilisation du support TV:	Non
Montage mural:	Non
Télécommande:	Oui
Technologie de connectivité:	Avec fil & sans fil
Bluetooth:	Oui
Version du Bluetooth:	4.0
Profils Bluetooth:	A2DP
Portée Bluetooth:	10 m
Wifi:	Oui
Ethernet/LAN:	Oui
Quantité de ports HDMI:	4
Entrée HDMI:	3
Nombre de sorties HDMI:	1
HDCP:	Oui
Version HDCP:	2.2
Connecteur audio (L,R) intégré:	1

Audio numérique coaxial intégré:	1
Entrée audio numérique optique:	1
Entrée DC:	Oui
Bluetooth:	Oui
Version du Bluetooth:	4.0
Profils Bluetooth:	A2DP
Wifi:	Oui
Ethernet/LAN:	Oui
Tension d'entrée AC:	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC:	50 / 60 Hz
Consommation électrique de la barre de son:	150 W
Consommation d'énergie (mode veille):	0.5 W
Largeur:	890 mm
Profondeur:	100 mm
Hauteur:	70 mm
Poids du Soundbar:	5100 g
Récepteur inclus:	Non
Câbles inclus:	Secteur, Audio (3,5 mm), Coaxial, HDMI, Optique
Télécommande:	Oui
Manuel d'utilisation:	Oui
Écran intégré:	Oui
Type d'écran:	LED
Profils Bluetooth:	A2DP
Portée Bluetooth:	10 m
Quantité de ports HDMI:	4
Audio numérique coaxial intégré:	1
Fréquence de transmission:	2.4 GHz
Manuel d'utilisation:	Oui

Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel):	Oui
Compatibilité d'accueil Apple:	Non pris en charge
Type de connecteur de station d'accueil:	Non pris en charge